

# TRAVAUX PRATIQUES SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGENIEUR



Code		Série 6
GRAVITEC	DC4 Choisir un actionneur et sa commande	Activité 3

Problématique	Quelles sont les conséquences d'une association hacheur-MCC?

## Système Gravitec

Le système dosage pondéral " Gravitec " est une maquette mettant en œuvre les concepts utilisés dans l'industrie du conditionnement.

Il s'agit d'effectuer le remplissage de pots avec du sable stocké dans une trémie. Le système inclus les fonctions de déstockage, de transfert, de remplissage par gravité et de stockage du produit en fin de cycle. Il est également possible de distinguer les pots noirs et blancs afin d'ajuster la quantité de sable et de stocker les pots pleins dans des magasins différents.



## **Compétences**

- Identifier les quadrants utilisés dans une application et en déduire une structure de convertisseur
- Vérifier la compatibilité des sources
- Déterminer la tension moyenne aux bornes de la mcc
- Déterminer l'ondulation de courant
- Identifier les conséguences de l'association Hacheur-Mcc
- Proposer, justifier et mettre en œuvre un protocole expérimental

	<ul> <li>Exploiter et interpréter les résultats d'un calcul ou d'une simulation</li> <li>Quantifier des écarts entre des valeurs mesurées et des valeurs obtenues par simulation</li> </ul>	
Activité 1	Approche structurelle de la chaîne d'énergie du convoyeur poste 2 (Dosage)	
Activité 2	Mesure expérimentale et détermination de l'ondulation de courant $\Delta I_{s(t)}$	
Activité 3	Simulation des conséquences de l'association hacheur-Mcc.	

## Activité 3

### Responsabilités: Chef de Projet et Simulation des conséquences de l'association Hacheur-Mcc

Documents	Logiciel	Matlab Simulink
	Procédure	<b>Guide Simulink</b>
	Procédure	Guide Simscape
	Fichier simulation	Gravitec_A3_Simulink
	Doc constructeur	doc Gravitec Mcc



#### Rôle du chef de projet

#### En tant que chef de projet vous poursuivez deux buts :

- Mener à bien la simulation de la commande de l'actionneur et pour cela vous aurez besoin de renseigner votre modèle par les résultats d'expérience des autres activités.
- Préparer le bilan oral de ce projet.

Pour atteindre ces objectifs dans le temps imparti, il vous faudra animer le groupe, faire converger les résultats de l'expérience et de la simulation en réduisant progressivement les écarts, échanger pour vous approprier les contenus des autres activités.

#### Simulation

#### Contexte


**MATLAB** est un logiciel de calcul matriciel à syntaxe simple commercialisé par la société Matworks. Avec ses fonctions spécialisées, il est le langage de programmation le plus utilisé en simulation.

**SIMULINK** est l'extension graphique de MATLAB permettant de représenter les fonctions mathématiques et les systèmes sous forme de diagramme en blocs, et de simuler le fonctionnement de ces systèmes.

**SIMSCAPE** étend Simulink grâce à des outils de modélisation et de simulation de systèmes multi-physiques et permet un couplage direct des fonctionnalités Matlab avec un modèle Inventor par exemple.

Sur les fils d'un bloc Simulink circulent des informations, Sur les fils d'un bloc Simscape circulent des grandeurs physiques. Dans un modèle, il est possible de mixer des blocs simulink et simscape mais il est nécessaire de les interfacer.

#### Le schéma de câblage du modèle est proposé ci-dessous :



Attention à bien faire la différence entre les blocs Simulink (signaux) et les blocs Simscape (grandeurs physiques). La vitesse étant une variable de flux, comme la tension elle nécessite une référence.

#### Questions

- **Q1** Saisir le schéma dans Simulink (taper la référence dans la recherche de Library browser pour retrouver les différents éléments du schéma).
- **Q2** Paramétrer les blocs en vous aidant des documents constructeurs et des conditions d'essai de l'activité 2.
- **Q3** Effectuer une simulation qui vous permette d'obtenir la valeur de l'ondulation de courant en régime permanent dans les conditions les plus proches de l'activité 2.
- Q4 Analyser les écarts et chercher à les réduire.